

Sharp PN-ZCMS1

All-in-One-Soundbar mit Lautsprecher, Mikrofon und Kamera



- Große Raumabdeckung – mit einem Sichtfeld von 120° sorgt die 12-MegaPixel-Kamera dafür, dass jeder im Raum gesehen wird.
- Schnelles Starten von Meetings – speichern von bis zu zwei Kameravoreinstellungen und einfaches Umschalten dank der Fernbedienung.
- Hohe Klangqualität – 6 Mikrofone nehmen Stimmen klar und deutlich auf und unterdrücken Echos, so dass auch in größeren Räumen ein optimaler Klang gewährleistet ist.
- Group Framing – automatische Gruppenerkennung für den perfekten Bildausschnitt.
- Manueller 5-facher Digitalzoom
- Einfache Installation – in Kombination mit der Sharp PN-L2B BIG PAD Serie oder der mitgelieferten Wandhalterung.

Technische Daten

ANSCHLÜSSE

Audio Ein- und Ausgänge	1x
USB-Anschlüsse	1x USB 2.0 Type-C
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 8.1; 10; 11; macOS v.10.15; v.11; v.12

MIKROFONE

Anzahl Mikrofone	6
Maximale Reichweite [m]	8

STROMVERSORGUNG

Betriebsspannung	100-240 V AC; 50 / 60 Hz (bei Verwendung des mitgelieferten Stromadapters); 12 V DC
Betriebstemperatur [°]	0 to +40
Feuchtigkeit [%]	10 bis 90 (keine Kondensation)
Leistungsaufnahme [W]	36
Abmessungen (B x H x T) [mm]	ca. 462 x 93 x 76
Gewicht [kg]	0.95
Lieferumfang	AV Soundbar, Fernbedienung inkl. Batterie (CR2032), Wandhalterung, Stromadapter, USB Typ-C zu Typ-A Kabel, Objektivdeckel, Schrauben, Bedienungsanleitung

KAMERA

Anzahl Pixel	12.000.000
Codec	H.264 / MJPG / YUY2
Auflösung	3840 x 2160
Sichtfeld [°]	120
Neigung [°]	15 nach oben / nach unten
Fokussierung [m]	2
Zoom	max. 5-fach

LAUTSPRECHER

Anzahl Lautsprecher	x1
Lautsprecherleistung [W]	8

